

Datenblatt: 8765.NUP.Q.30.61

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Feller-NR: 8765.NUP.Q.30.61

E-NR: 642 110 000 **EAN**: 7613175333731

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe

31 mm - 87 x 87 mm - NUP.Q - IP21 - weiss

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 8765.NUP.Q.30.61

_			
Zu	nο	hΛ	r.
<u>_u</u>	DE	ııv	

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.61 374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

377 026 400

921-60/14.N.Q.61



Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.61.61 Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit weisser 377 026 500

und Dichtung - weiss

und Dichtung - weis...

Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

934-921/14.N.Q 160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

934-921/14.PH3.N.Q

160 213 110

Zerlegung:

Name / Kategorie

Schra...

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -

8765.Q.30.61 750 026 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61 374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weis... 921-60/14.N.Q.61 377 026 400

by Schneider Electric

Datenblatt: 8765.NUP.Q.30.61