

## STANDARDdue

### Prise de protection à courant de défaut type 23



**couleur:**

noir

blanc

**Assortiment:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 8765.Q.30.61  
**E-NR:** 750 026 100  
**EAN:** 7613175287102

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Profondeur 40 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 16 A                 |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                |
| <b>mode de montage:</b>                           | encastré             |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 23 |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                  |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 1                    |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                  |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                  |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches       |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Oui                  |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | Duroplast            |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                  |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Oui                  |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                 |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                    |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Non                  |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Non                  |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique  |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 30 mA                |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis    |

**Fiche technique: 8765.Q.30.61**



**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Fiche technique: 8765.Q.30.61



Prise de protection à courant de défaut type 23 - 8765.BSE.30  
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - BSE - incolore 750 036 790

**Fiche technique: 8765.Q.30.61**



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8765.Q.61  
à courant de défaut - Sans plaque de 378 270 100  
recouvrement - Disque frontale 60 mm, pour  
découpe...