

## STANDARDdue

### Prise de protection à courant de défaut type 23



**couleur:**

- noir
- blanc

**Assortiment:**

- Q
- QMI
- QX.54

**Feller-NR:** 8765.Q.30.K.60



**E-NR:** 750 036 150

**EAN:** 7613175287119

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Avec Shutter - Profondeur 40 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - BSE - incolore	8765.BSE.30 750 036 790
	Set de recouvrement - Pour prise de protection à courant de défaut - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 60 mm, pour découpe...	920-8765.Q.K.60 378 271 150