Datenblatt: 8765.QMI.30.K.60

STANDARDdue

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23

Farbe:

■ schwarz □ weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 8765.QMI.30.K.60

E-NR: 750 030 150

EAN: 7613175287195

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mit Shutter - Einbautiefe 40 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8765.QMI.30.K.60

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSM - farbneutral	8765.BSM.30 750 033 790
	Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - QMI - schwarz	920-8765.QMI.K.60 378 273 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch