

## Système de fixation à baïonnette

### Interrupteur carte d'hôtel


**couleur:**
 incolore

**Assortiment:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 3001.BSE

**E-NR:** 350 878 000

**EAN:** 7611386324555

Interrupteur carte d'hôtel - Avec actionneur ON/OFF 10 A - Temporisation 30 sec fixe - 10 A, 230 V AC - Pour lampes LED 200 VA / lampes à incandescence et halogènes HT 2300 W/ lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques EVG 600 W / lampe à économie d'énergie 600 W - 1 contact de commutation - Profondeur 23 mm - BSE - incolore - IP20 - Distance de fixation 52 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>assemblage:</b>	élément de base
<b>type de commande:</b>	carte d'hôtel
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à vis
<b>éclairage:</b>	oui
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	autre
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	0
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	-



Fiche technique: 3001.BSE