

Scheda dati: 1102-65-04.BSE

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Presse dati per R/TV/cavo modem



**colore:**

incolore

**Esecuzione:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 1102-65-04.BSE

**E-NR:** 965 505 500

**EAN:** 7611386404431

Presse dati per R/TV/cavo modem - 5-65 MHz via di ritorno - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (E-No 966 819 142) - Presse d'arrivo - Attenuazione 4 dB - Profondità 26 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm - Con custodia isolante

<b>versione:</b>	presse d'arrivo
<b>numero di uscite:</b>	3
<b>attenuazione collegamento a 860 MHz:</b>	4 dB
<b>adatto per modem via cavo:</b>	Sì
<b>adatto per alimentazione remota:</b>	No