

Datenblatt: 1102-65-04.FX.54.60

EDIZIOdue colore

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem




Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.39



FX.54

Feller-NR: 1102-65-04.FX.54.60

E-NR: 935 110 950

EAN: 7611386756264

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - Mit Isoliergehäuse

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

920-1102.F.NET.60
378 021 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz

985.FX.54.60
283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60
283 905 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 4 dB - BSE - farbneutral	1102-65-04.BSE 965 505 500
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60 283 905 950
	Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	920-1102.F.NET.60 378 021 950