

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1102-65-04.QX.54.A.61

E-NR: 936 001 100

EAN: 7613175432359

STANDARDdue (SNAPFIX) - DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Mit Isoliergehäuse - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:	3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	0 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 4 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

1102-65-04.BAE
936 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...

912.X.54.EA
283 000 110

Datenblatt: 1102-65-04.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.NET.61
Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 974 146 100
53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...