

Datenblatt: 1102-65-15.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-65-15.FX.54.65

**E-NR:** 935 112 030

**EAN:** 7611386757278

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - Mit Isoliergehäuse

#### Ausführung:

Durchgangsdose

#### Anzahl der Auslässe:

3

#### Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

15 dB

#### Geeignet für Kabelmodem:

Ja

#### Fernspeisetauglich:

Nein

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

 920-1102.F.NET.65  
 378 021 030


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

 985.FX.54.65  
 283 901 030


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

 901.FX.54.65  
 283 905 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 15 dB - BSE - farbneutral	1102-65-15.BSE 965 525 500
	Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-1102.F.NET.65 378 021 030
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau	901.FX.54.65 283 905 030