

Datenblatt: 1102-DB52.FX.39.SAT.65

## EDIZIOdue colore

Antennendose für R/TV/SAT



### Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

### Bauart:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 1102-DB52.FX.39.SAT.65

**E-NR:** 965 036 030

**EAN:** 7611386263991

Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt - Mit Schraubklemmen - DB52 - Stich - F-Anschluss - Anbauhöhe 49 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

### Ausführung:

Stichdose

**Anzahl der Auslässe:**

3

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:**

0 dB

**Geeignet für Kabelmodem:**

Ja

**Fernspeisetauglich:**

Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:**

0 dB

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für SAT-Antennensteckdose -  
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

920-1102.F.SAT.65  
378 022 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.65  
Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau 283 900 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65  
hellgrau 283 904 030

## Datenblatt: 1102-DB52.FX.39.SAT.65

## Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt - Mit Schraubklemmen - BSE - farbneutral	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500

	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--	--------------------------

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030
--	--	-----------------------------

	Abdeckset - Für SAT-Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-1102.F.SAT.65 378 022 030
---	---	----------------------------------