

## STANDARDdue

### Antennendose für R/TV/SAT



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

#### Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 1102-DB52.QX.54.SAT.60

**E-NR:** 935 151 150

**EAN:** 7613175263380

Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - DB52 - Stich - F-Anschluss - Anbauhöhe 65 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 66 x 62 mm

#### Ausführung:

Stichdose

**Anzahl der Auslässe:** 3

**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 0 dB

**Geeignet für Kabelmodem:** Ja

**Fernspeisetauglich:** Nein

**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 0 dB

#### Zerlegung:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                  | Feller-Nr / E-NR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54                                                            | 912.FX.54<br>283 915 000         |
|  | Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt - Mit Schraubklemmen - BSE - farbneutral                       | 1102-DB52.BSE.SAT<br>965 459 500 |
|  | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz | 901.QX.54.60<br>283 011 150      |

**Datenblatt: 1102-DB52.QX.54.SAT.60**

