

Fiche technique: 1102-DU-02.BSE

Système de fixation à baïonnette
Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

 incolore

Assortiment:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 1102-DU-02.BSE

E-NR: 935 356 790

EAN: 7613175294025

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Profondeur 26 mm - BSE - incolore - IP20

version:	prise d'arrivée
nombre de sorties:	2
atténuation de raccordement à 860 MHz:	4 dB
approprié pour modem câble:	Oui
apte à alimentation à distance:	Non
atténuation de raccordement à 2150 MHz:	5.2 dB