

Fiche technique: 1102-DU-02.FMI.65
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.FMI.65

E-NR: 935 350 030

EAN: 7613175294438



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Profondeur 26 mm - FMI - gris clair - IP20

version:

prise d'arrivée

nombre de sorties:	2
atténuation de raccordement à 860 MHz:	4 dB
approprié pour modem câble:	Oui
apte à alimentation à distance:	Non
atténuation de raccordement à 2150 MHz:	5.2 dB

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom	1102-DU-02.BSM 935 353 790
	Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec cadre de recouvrement - FMI - gris clair	920-1102.FMI.65 378 574 030

Fiche technique: 1102-DU-02.FMI.65

