

## EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.FX.39.67

**E-NR:** 935 351 040

**EAN:** 7613175294605

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Pres a d'arrivo - Attenuazione 4 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20

### versione:

presa d'arrivo

<b>numero di uscite:</b>	2
<b>attenuazione collegamento a 860 MHz:</b>	4 dB
<b>adatto per modem via cavo:</b>	Sì
<b>adatto per alimentazione remota:</b>	No
<b>attenuazione collegamento a 2150 MHz</b>	5.2 dB

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-02.BSE  
935 356 790

**Scheda dati: 1102-DU-02.FX.39.67**



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 920-1102.F.67  
378 020 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro 901.FX.39.67  
283 904 040