

Fiche technique: 1102-DU-11.BKE.60
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:

... crema

... coffee

... noir

... blanc

... gris clair

... gris foncé

Assortiment:

... BKE

Feller-NR: 1102-DU-11.BKE.60

E-NR: 935 365 950

EAN: 7613175290874

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 11 dB - Profondeur 26 mm - BKE - noir - IP20 - 80 x 115 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

10 dB

approprié pour modem câble:

Oui



apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

11.2 dB

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|----------------------------|
|  | Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - BKE - noir | 2911.BKE.60 374 915 950 |

Fiche technique: 1102-DU-11.BKE.60



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-11.F.60

935 366 950