

Scheda dati: 1102-DU-11.FM.TE.35
EDIZIOdue colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 FM.TE

Feller-NR: 1102-DU-11.FM.TE.35

E-NR: 935 367 010

EAN: 7613175291840

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Profondità 26 mm - FM.TE - crema - IP20 - 70 x 70 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MHz

11.2 dB

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-11.BSE
 935 366 790



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm

2711.JK
 376 164 000

Scheda dati: 1102-DU-11.FM.TE.35



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.35
telaio di copertura - F - crema 378 020 010