

Scheda dati: 1102-DU-11.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa a banda larga 5-2000 MHz

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:



### Esecuzione:



**Feller-NR:** 1102-DU-11.QX.54.A.61

**E-NR:** 936 081 100

**EAN:** 7613175433868

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**versione:** cassetta passante

**numero di uscite:** 2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10 dB

**adatto per modem via cavo:** Sì

**adatto per alimentazione remota:** No

**attenuazione collegamento a 2150 MH** 11.2 dB

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

#### Feller-Nr / E-NR

1102-DU-11.BAE  
936 086 790

Scheda dati: 1102-DU-11.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61  
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100  
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
 plastica (d...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1102.Q.A.61  
 Per presa di antenna - Senza placca di 974 166 100  
 copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50

...