

Datenblatt: 1102-DU-15.BSE

## Bajonett Befestigungssystem

### Breitbanddose 5-2000 MHz



#### Farbe:

farbneutral

#### Bauart:

BSE

BSM

**Feller-NR:** 1102-DU-15.BSE

**E-NR:** 935 376 790

**EAN:** 7613175292526

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	14.5 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	16 dB