

## Fiche technique: 1102-DU-15.FKE.57

### EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 FKE

**Feller-NR:** 1102-DU-15.FKE.57

**E-NR:** 935 374 890

**EAN:** 7613175288451



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 15 dB - Profondeur 26 mm - FKE - coffee - IP20 - 80 x 86 mm

#### version:

prise de passage

<b>nombre de sorties:</b>	2
<b>atténuation de raccordement à 860 MHz:</b>	14.5 dB
<b>approprié pour modem câble:</b>	Oui
<b>apte à alimentation à distance:</b>	Non
<b>atténuation de raccordement à 2150 MH</b>	16 dB

#### Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890

## Fiche technique: 1102-DU-15.FKE.57



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage  
classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des  
applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC  
Cablecom ...

1102-DU-15.F.57

935 376 890