

Scheda dati: 1102-DU-15.FX.39.67

EDIZIOdue colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz





Feller-Nr / E-NR

Feller-NR: 1102-DU-15.FX.39.67

E-NR: 935 371 040 **EAN**: 7613175289991

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

versione:	cassetta passante
numero di uscite:	2
attenuazione collegamento a 860 MHz:	14.5 dB
adatto per modem via cavo:	Sì
adatto per alimentazione remota:	No
attenuazione collegamento a 2150 MH	16 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-15.BSE classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 376 790 applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC



Cablec...



Scheda dati: 1102-DU-15.FX.39.67



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.67 telaio di copertura - F - grigio scuro 378 020 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040