

Fiche technique: 1102-DU-15.GX.54.A.61
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise à bande large 5-2000 MHz

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 1102-DU-15.GX.54.A.61

E-NR: 936 091 000

EAN: 7613175554471

EDIZIO.liv - Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 15 dB - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 54 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|------------------|
| version: | prise de passage |
| nombre de sorties: | 2 |
| atténuation de raccordement à 860 MHz: | 14.5 dB |
| approprié pour modem câble: | Oui |
| apte à alimentation à distance: | Non |
| atténuation de raccordement à 2150 MHz: | 16 dB |

Décomposition:

Name / Kategorie

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

Feller-Nr / E-NR

 1102-DU-15.BAE
 936 096 790

Fiche technique: 1102-DU-15.GX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise 920-1102.G.A.61
d'antenne - Sans cadre de recouvrement - 974 166 000
blanc



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61
283 200 000