

Scheda dati: 1102-DU-19.BSE

Sistema di fissaggio a baionetta

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

incolore

Esecuzione:

BSE

BSM

Feller-NR: 1102-DU-19.BSE

E-NR: 935 386 790

EAN: 7613175290300

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 29 dB - Profondità 26 mm - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

versione: cassetta passante

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 18.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 20 dB