

Scheda dati: 1102-DU-19.F.61

### **EDIZIOdue** colore

# Presa a banda larga 5-2000 MHz



## colore:

· · crema · · · coffee · · nero •• bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

0-0 •• FMI •• FX.39

•• FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.F.61

E-NR: 935 386 000 EAN: 7613175290508

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante -Attenuazione 29 dB - Profondità 26 mm - F - bianco -

versione: cassetta passante numero di uscite: attenuazione collegamento a 860 MHz: 18.5 dB adatto per modem via cavo: Sì adatto per alimentazione remota: No attenuazione collegamento a 2150 MH 20 dB

### Scomposizione:

IP20 - 60 x 60 mm

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-19.BSE classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

935 386 790



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.61 telaio di copertura - F - bianco 378 020 000

by Schneider Electric

Scheda dati: 1102-DU-19.F.61