

**Scheda dati: 1102-DU-19.F.65**
**EDIZI Due colore**

Presa a banda larga 5-2000 MHz


**colore:**
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-19.F.65

**E-NR:** 935 386 030

**EAN:** 7613175290515

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 29 dB - Profondità 26 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

**versione:**

cassetta passante

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

18.5 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MH**

20 dB

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec... 1102-DU-19.BSE  
 935 386 790

 Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-1102.F.65  
 378 020 030

**Scheda dati: 1102-DU-19.F.65**