

Fiche technique: 1102-DU-19.FMI.57
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FMI.57

E-NR: 935 380 890

EAN: 7613175291154

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Profondeur 26 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

18.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

20 dB

Décomposition:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

 1102-DU-19.BSM
 935 383 790


Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec cadre de recouvrement - FMI - coffee

 920-1102.FMI.57
 378 574 890

Fiche technique: 1102-DU-19.FMI.57

