

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FX.39.67



E-NR: 935 381 040

EAN: 7613175291475

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|----------------|
| Ausführung: | Durchgangsdose |
| Anzahl der Auslässe: | 2 |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 18.5 dB |
| Geeignet für Kabelmodem: | Ja |
| Fernspeisetauglich: | Nein |
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 20 dB |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-------------------------------|
|  | Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur... | 1102-DU-19.BSE 935 386 790 |
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |

Datenblatt: 1102-DU-19.FX.39.67



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.67
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 020 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
dunkelgrau 283 904 040