

**Fiche technique: 1102-DU-19.QMI.61**

## STANDARDdue

Prise à bande large 5-2000 MHz


**couleur:**


noir



blanc

**Assortiment:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-19.QMI.61

**E-NR:** 935 200 100

**EAN:** 7613175289229

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adapteur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Profondeur 25 mm - QMI - blanc - IP20

**version:**

prise de passage

**nombre de sorties:**

2

**atténuation de raccordement à 860 MHz:**

18.5 dB

**approprié pour modem câble:**

Oui

**apte à alimentation à distance:**

Non

**atténuation de raccordement à 2150 MH**

20 dB

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

**Feller-Nr / E-NR**

 1102-DU-19.BSM  
 935 383 790

**Fiche technique: 1102-DU-19.QMI.61**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec  
plaqué de recouvrement - Disque frontale 53  
mm, pour déco...

920-1102.QMI.A.61

974 160 100