

Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.67

EDIZI Due colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.67

E-NR: 935 392 040

EAN: 7613175289786

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

22.5 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

23.5 dB

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro

901.FX.54.67

283 905 040

Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.67

Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.67
telaio di copertura - F - grigio scuro 378 020 040



Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BSE
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 396 790
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC
Cablec...