

## STANDARDdue

## EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

## Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1180-028.DB04.QX.54.60

E-NR: 935 551 150

EAN: 7613175318684

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -  
 Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) -  
 Durchgangsdose/Enddose - Integrierter  
 Abschlusswiderstand - Für zwei RJ45-Anschlussmodule  
 S-One - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -  
 Dämpfung 4 dB - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - schwarz  
 - IP20 - 76 x 76 mm

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Ausführung:</b>                     | Enddose |
| <b>Anzahl der Auslässe:</b>            | 2       |
| <b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>  | 4 dB    |
| <b>Geeignet für Kabelmodem:</b>        | Ja      |
| <b>Fernspeisetauglich:</b>             | Nein    |
| <b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b> | 5.2 dB  |

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -  
 DiaLink Anschlussmodul mit  
 Singlemode-Verlängerungskabel für  
 OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

1180-DL.201C  
 966 732 200



Blindabdeckung - S-One

900-1180-1.60  
 977 839 950



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -  
 DiaLink Anschlussmodul mit  
 Singlemode-Verlängerungskabel für  
 OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

1180-DL.101C  
 966 732 100

|                                                                                  |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|  | EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - | 1180-DL.501C |
|                                                                                  | DiaLink Anschlussmodul mit              | 966 732 500  |
|                                                                                  | Singlemode-Verlängerungskabel für       |              |
|                                                                                  | OTO-Erweiterung - Für Montageset ...    |              |
|  | EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - | 1180-DL.301C |
|                                                                                  | DiaLink Anschlussmodul mit              | 966 732 300  |
|                                                                                  | Singlemode-Verlängerungskabel für       |              |
|                                                                                  | OTO-Erweiterung - Für Montageset ...    |              |
|  | EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - | 1180-DL.151C |
|                                                                                  | DiaLink Anschlussmodul mit              | 966 732 150  |
|                                                                                  | Singlemode-Verlängerungskabel für       |              |
|                                                                                  | OTO-Erweiterung - Für Montageset ...    |              |

#### Zerlegung:

| Name / Kategorie                                                                   |                                              | Feller-Nr / E-NR  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|   | Befestigungsbügel - Mit                      | 912.FX.54         |
|                                                                                    | Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -     | 283 915 000       |
|                                                                                    | FX.54                                        |                   |
|  | EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -          | 1180-028.DB04.BSE |
|                                                                                    | Durchgangsdose/Enddose - Für zwei            | 935 556 790       |
|                                                                                    | RJ45-Anschlussmodule S-One - BSE - IP20 -    |                   |
|                                                                                    | Dämpfung 4 dB                                |                   |
|  | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit  | 901.QX.54.60      |
|                                                                                    | Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne             | 283 011 150       |
|                                                                                    | Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - |                   |
|                                                                                    | schwarz                                      |                   |