

STANDARDdue

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 1180-028.DB15.Q.60

E-NR: 935 576 150

EAN: 7613175320137

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -
 Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) -
 Durchgangsdose/Enddose - Integrierter
 Abschlusswiderstand - Für zwei RJ45-Anschlussmodule
 S-One - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -
 Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 33 mm - Q - schwarz -
 IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

15 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

16 dB

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -

1180-DL.201C

DiaLink Anschlussmodul mit

966 732 200

Singlemode-Verlängerungskabel für

OTO-Erweiterung - Für Montageset ...


 Blindabdeckung - S-One

900-1180-1.60

977 839 950


 EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -

1180-DL.101C

DiaLink Anschlussmodul mit

966 732 100

Singlemode-Verlängerungskabel für

OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

Datenblatt: 1180-028.DB15.Q.60

	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	1180-DL.501C 966 732 500
	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	1180-DL.301C 966 732 300
	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset - DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	1180-DL.151C 966 732 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz - Durchgangsdose/Enddose - Für zwei	1180-028.DB15.BSE 935 576 790
	RJ45-Anschlussmodule S-One - BSE - IP20 - Dämpfung 15 dB	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - für	920-1180.DB.Q.A.60
	EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 m...	974 176 150