

## EDIZIOdue colore

### Presa multimediale 5-2000 MHz



**colore:**

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

**Esecuzione:**

- F
- FMI

**Feller-NR:** 1183-028.DB11.F.61

**E-NR:** 935 516 000

**EAN:** 7613175321097

Presa multimediale 5-2000 MHz - Schermatura di classe A (+10 dB) - Presa passante/presa terminale - Resistenza terminale integrata - Attenuazione 11 dB - Profondità 33 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**versione:** cassetta passante

**numero di uscite:** 2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10.5 dB

**adatto per modem via cavo:** Sì

**adatto per alimentazione remota:** No

**attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 11.5 dB

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Copertura cieca - Keystone - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

900-1184-1-B.61

878 198 000

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

Presa multimediale 5-2000 MHz - Presa passante/presa terminale - BSE - IP20

**Feller-Nr / E-NR**

1183-028.DB11.BSE

935 516 790

Set di copertura - per presa multimediale 5-2000 MHz - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-1183.DB.F.61

378 514 000

Scheda dati: 1183-028.DB11.F.61

