

## EDIZIOdue colore

### Scatola di raccordo per segnale di chiamata



**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI |
|----------------------------|------------------------------|

**Feller-NR:** 1300-8.F.65  
**E-NR:** 562 610 030  
**EAN:** 7611386349572

Scatola di raccordo per segnale di chiamata - Con 8 morsetti - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP)</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	60 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	60 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	32 mm
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tecnica di collegamento:</b>	morsetto a vite

**Accessorio:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per scatola di raccordo per segnali di chiamata - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-1300.F.65 378 200 030

**Scomposizione:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Scatola di raccordo per segnale di chiamata - BSE - incolore	1300-8.BSE 962 836 500

## Scheda dati: 1300-8.F.65



Set di copertura - Per scatola di raccordo per      920-1300.F.65  
segnali di chiamata - Senza telaio di copertura - 378 200 030  
F - grigio chiaro