

Scheda dati: 1540.CC-A.FX.54.60

EDIZIOf due colore

Presa di carica USB



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 1540.CC-A.FX.54.60

E-NR: 960 901 950

EAN: 7613175424880

Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

versione:

presa

corrente d'uscita max.:

3600 mA

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

tensione d'esercizio:

230 - 230 V

resistenza agli urti:

-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti a innesto - BSE - incolore

1540.CC-A.BSE
960 906 790

Scheda dati: 1540.CC-A.FX.54.60

Set di copertura - Per presa di carica USB - 920-1540.CC.F.60
Senza telaio di copertura - F - nero 378 913 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950