


## EDIZIOdue colore

### Presa di carica USB




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 1540.CC-A.FX.54.67

**E-NR:** 960 901 040

**EAN:** 7613175424910

**versione:** presa

**corrente d'uscita max.:** 3600 mA

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**tensione d'esercizio:** 230 - 230 V

**resistenza agli urti:** -

Preso di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

#### Scomposizione:



##### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

##### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54  
283 915 000



Preso di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti a innesto - BSE - incolore

1540.CC-A.BSE  
960 906 790

**Scheda dati: 1540.CC-A.FX.54.67**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio  
scuro

901.FX.54.67  
283 905 040



Set di copertura - Per presa di carica USB -  
Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-1540.CC.F.67  
378 913 040