

Fiche technique: 31000.F.35
EDIZIOdue colore
Variateur rotatif par commande de phase

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI |
|----------------------------|------------------------------|

Feller-NR: 31000.F.35

E-NR: 548 739 010

EAN: 7611386640822

Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Inversion pas possible - 60-1000 W/VA ohmique/inductif - Profondeur 35 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 60 mm

hauteur d'appareil: 60 mm

profondeur d'appareil: 35 mm

type de charge: charge inductive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
 recouvrement - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.35
 378 340 010

Décomposition:



Name / Kategorie

Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 60-1000 W/VA ohmique/...

Feller-Nr / E-NR

31000.BSE
348 735 000



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - crema

920-40000.F.35
378 340 010