

EDIZIOdue colore ON/OFF 1-Kanal zeprion Hauptstelle



Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille

 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3301.12.FMI.L.61

E-NR: 303 701 000

EAN: 7611386225845

Halogenfrei: Ja

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Ja

ON/OFF 1-Kanal zeprion - Hauptstelle - 1
Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Mit LED - Einfach-Taste - 2fach-Bedienung - Nebenstellen 3321 - Einbautiefe 23 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 2fach-Bedienung - Mi...	920-3301.12.FMI.L.61 378 828 000
	Taste für zeprion-Apparate - 1/1 Taste - Mit LED - weiss	915-3300.12.I-0.F.L.61 378 743 000

Datenblatt: 3301.12.FMI.L.61


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.61
 Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss 323 909 000



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.12.F.L.61
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 830 000
 inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste -
 2fach-Bedienung - Oh...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000
 weiss

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeption - Hauptstelle	3301.BSM
- Für zeption-Taster, zeption-Zeitschaltuhr,	305 519 000
zeption-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt -	
BSM - farbneu...	



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal -	920-3301.12.FMI.L.61
Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett	378 828 000
inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste -	
2fach-Bedienung - Mi...	