

## EDIZIOdue colore ON/OFF 2-Kanal zeption Hauptstelle



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

**Feller-NR:** 3302.24.F.L.65

**E-NR:** 303 713 030

**EAN:** 7611386226750

ON/OFF 2-Kanal zeption - Hauptstelle - 2  
Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,  
230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und  
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit  
konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit  
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische  
Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600  
W - Mit LED - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung -  
Nebenstellen 3322 - Einbautiefe 23 mm - F - hellgrau -  
IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 2

**Mit LED-Anzeige:** Ja

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -  
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett  
inkl Tasten - Mit LED - Zweifach-Taste - 2...

#### Feller-Nr / E-NR

920-3302.24.F.L.65

378 840 030



Taste für zeption-Apparate - 1/2 Taste - Mit  
LED - hellgrau

915-3300.22.I-0.F.L.65

378 733 030



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.65  
Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau 323 909 030

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeption - Hauptstelle	3302.BSE
- Für zeption-Taster, zeption-IR, Serie 3302 -	305 528 000
2 Schaltkontakte - BSE - farbneutra...	



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -	920-3302.24.F.L.65
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett	378 840 030
inkl Tasten - Mit LED - Zweifach-Taste - 2...	