

EDIZIOdue colore ON/OFF 2-Kanal zeption Hauptstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

Feller-NR: 3302.24.F.L.67

E-NR: 303 713 040

EAN: 7611386226767

ON/OFF 2-Kanal zeption - Hauptstelle - 2
Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600
W - Mit LED - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung -
Nebenstellen 3322 - Einbautiefe 23 mm - F - dunkelgrau
- IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett
inkl Tasten - Mit LED - Zweifach-Taste - 2...

Feller-Nr / E-NR

920-3302.24.F.L.67

378 840 040



Taste für zeption-Apparate - 1/2 Taste - Mit
LED - dunkelgrau

915-3300.22.I-0.F.L.67

378 733 040



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.67
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 323 909 040

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeption - Hauptstelle	3302.BSE
- Für zeption-Taster, zeption-IR, Serie 3302 -	305 528 000
2 Schaltkontakte - BSE - farbneutra...	



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -	920-3302.24.F.L.67
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett	378 840 040
inkl Tasten - Mit LED - Zweifach-Taste - 2...	