

EDIZIOdue colore ON/OFF 2-Kanal zeption Hauptstelle



Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille

 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3302.24.FMI.61

E-NR: 303 308 000

EAN: 7611386227115

ON/OFF 2-Kanal zeption - Hauptstelle - 2
Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600
W - Ohne LED - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung -
Nebenstellen 3322 - Einbautiefe 23 mm - FMI - weiss -
IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett
inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste - ...

Feller-Nr / E-NR

920-3302.24.FMI.61
378 638 000



Taste für zeption-Apparate - 1/2 Taste - Ohne
LED - weiss

915-3300.22.I-0.F.61
378 723 000

Datenblatt: 3302.24.FMI.61


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.61
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 323 900 000



Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 2-Kanal - 920-3302.24.F.61
 Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett 378 640 000
 inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste - ...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000
 weiss

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeprion - Hauptstelle	3302.BSM
- Für zeprion-Taster, zeprion-IR, Serie 3302 -	305 529 000
2 Schaltkontakte - BSM - farbneutra...	



Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 2-Kanal - 920-3302.24.FMI.61
 Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett 378 638 000
 inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste - ...