

EDIZIOdue colore

ON/OFF 2-Kanal zeption IR Hauptstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3302.24.IR.FX.39.61

E-NR: 207 105 000

EAN: 7613175132440

ON/OFF 2-Kanal zeption IR - Hauptstelle - 2
Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600
W - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung - Anbauhöhe 44
mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeption-IR ON/OFF 2-Kanal - 920-3302.24.IR.F.61
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett 378 002 000
inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...



Abdeckhaube mit IR-Auge - Für zeption 901-3300.IR.F.61
IR-Empfänger - weiss 378 013 000



IR-Fenster für zeption-Apparate - 1/4 Grösse - 915-3300.IR.F.61
weiss 378 731 000

	Taste für zeption-Apparate - 1/4 Taste - Ohne LED - weiss	915-3300.42.I-O.F.61 378 726 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - weiss	985.FX.39.61 283 900 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss	918-4700.FMI.61 323 900 000
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss	918-4700.FMI.L.61 323 909 000

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeption - Hauptstelle - Für zeption-Taster, zeption-IR, Serie 3302 - 2 Schaltkontakte - BSE - farbneutra...	3302.BSE 305 528 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Abdeckset - Für zeption-IR ON/OFF 2-Kanal - Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...	920-3302.24.IR.F.61 378 002 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000

Datenblatt: 3302.24.IR.FX.39.61

