

Fiche technique: 3305.24.IR.FM.35

EDIZIO due colore

Moteur 2 canaux zeption IR Station principale



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FM

FMI

FX.39

Feller-NR: 3305.24.IR.FM.35

E-NR: 303 009 010

EAN: 7611386213545

Moteur 2 canaux zeption IR - Station principale - 4 contacts de commutation - 2 A, 230 V AC - 2x 30-460 VA - Pour 2 moteurs avec interrupteurs fin de course (volets roulants, stores, jalousie) - Touche double - Commande 2x - Profondeur 23 mm - FM - crema - IP20 - 77 x 77 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour moteur 2 canaux IR zeption - Pour stations principales 3305? - Set de recouvrement complet avec touches -...

920-3305.24.IR.F.35
378 983 010



Capot de recouvrement avec cellule réceptrice IR - Pour récepteur IR zeption - crema

901-3300.IR.F.35
378 013 010



Fenêtre IR pour appareils zeption - grandeur 1/4 - crema

915-3300.IR.F.35
378 731 010

Fiche technique: 3305.24.IR.FM.35



Touche pour appareils zeption - 1/4 touche - 915-3300.42.M.F.35
Sans LED - crema 378 756 010



Touche pour appareils zeption - 1/4 touche - 915-3300.42.M.F.L.35
Avec LED - crema 378 766 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeption - 918-4700.FMI.35
Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeption - 918-4700.FMI.L.35
Set avec 10 pièces - Avec LED - crema 323 909 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Mécanisme moteur 2 canaux zeption - Station	3305.BSM
principale - Pour poussoir zeption, zeption IR,	305 589 000
série 3305 - 4 contacts de commutation ...	



Set de recouvrement - Pour moteur 2 canaux IR	920-3305.24.IR.F.35
zeption - Pour stations principales 3305? - Set	378 983 010
de recouvrement complet avec touches -...	