

Datenblatt: 3306.11.FMI.L.35

EDIZIOdue colore

Universaldimmer zeptrion Hauptstelle



Feller-NR: 3306.11.FMI.L.35

E-NR: 303 745 010 **EAN**: 7611386214191

Universaldimmer zeptrion - Hauptstelle - 1
Schaltkontakt - 1,8 A, 230 V AC - Für Glüh- und
HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen
mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420
VA - Mit LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung Einbautiefe 23 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm Nebenstellen 3326

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 1
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 1
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für zeptrion Universaldimmer - Für Hauptstellen 3306? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1...

Feller-Nr / E-NR

920-3306.11.FMI.L.35 378 994 010



Taste für zeptrion-Apparate - 1/1 Taste - Mit LED - crema

915-3300.11.F.L.35 378 742 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010



Datenblatt: 3306.11.FMI.L.35



Abdeckset - Für zeptrion Universaldimmer - Für Hauptstellen 3306? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1...

920-3306.11.F.L.35

378 992 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - crema

2911.FMI.35 334 911 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Universaldimmer-Einsatz zeptrion - Hauptstelle - Für zeptrion-Taster, zeptrion-Zeitschaltuhr,

Feller-Nr / E-NR

3306.BSM 305 549 000



Abdeckset - Für zeptrion Universaldimmer - Für Hauptstellen 3306? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1...

zeptrion-IR, Serie 3306 - 1 Schaltkontak...

920-3306.11.FMI.L.35 378 994 010