

**Datenblatt: 3308.11.FMI.60** 

# **EDIZIOdue** colore

# Impuls/Minuterie zeptrion Hauptstelle





**Feller-NR:** 3308.11.FMI.60 **E-NR:** 303 326 950 **EAN:** 7611386234373

Impuls/Minuterie zeptrion - Hauptstelle - 1 Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - Nebenstellen 3328 - Einbautiefe 23 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 1
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 1
Mit LED-Anzeige: Nein

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.FMI.60 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 657 950 Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...



Taste für zeptrion-Apparate - 1/1 Taste - Ohne 915-3300.11.F.60 LED - schwarz 378 722 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.60 Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz 323 900 950



**Datenblatt: 3308.11.FMI.60** 



Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.F.60 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 673 950

Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950

schwarz

### Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Impuls/Minuterie-Einsatz zeptrion - Hauptstelle 3308.BSM - Für zeptrion-Taster, zeptrion-IR, Serie 3308 - 305 569 000

1 Schaltkontakt - BSM - farbneutr...



Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.FMI.60 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 657 950

Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...