

Nein

Datenblatt: 3308.11.FMI.65

EDIZIOdue colore

Impuls/Minuterie zeptrion Hauptstelle



Feller-NR: 3308.11.FMI.65 **E-NR:** 303 326 030 **EAN:** 7611386234397

Impuls/Minuterie zeptrion - Hauptstelle - 1 Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - Nebenstellen 3328 - Einbautiefe 23 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 1
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 1

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.FMI.65 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 657 030 Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...



Taste für zeptrion-Apparate - 1/1 Taste - Ohne 915-3300.11.F.65 LED - hellgrau 378 722 030



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.65 Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau 323 900 030



Datenblatt: 3308.11.FMI.65

Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.F.65 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 673 030

Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.65 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 030

hellgrau

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Impuls/Minuterie-Einsatz zeptrion - Hauptstelle 3308.BSM - Für zeptrion-Taster, zeptrion-IR, Serie 3308 - 305 569 000

1 Schaltkontakt - BSM - farbneutr...



Abdeckset - Für zeptrion Impuls/Minuterie - Für 920-3308.11.FMI.65 Hauptstellen 3308? - Abdeckset komplett inkl 378 657 030

Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - ...