

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



Feller-NR: 3400.1.S1.W.QMI.A.60

E-NR: 331 020 150

EAN: 7613175559179

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

couleur:

noir

blanc

Assortiment:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

sans halogène:

Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnables: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



 Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.1.S1.W.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1 touche - noir

920-3400.1.S1.QMI.A.60

388 139 150

Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -

3400.B.BAM

Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN

926-3400.1.S1.W.B.QMI.60

Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de te...