

NEVO

Interruttore Wiser 1 canale



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3401.1.N.CO.Q.61

E-NR: 333 246 400

EAN: 7613175391809

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - Profondità 27 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi
Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q
160 213 000

Scheda dati: 3401.1.N.CO.Q.61



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - bianco

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco

915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - bianco

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSM

3401.B.BSM
333 273 780



Comando interruttore Wiser 1 canale -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto
- Senza telaio di copertura - Q - bianco

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100