

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.1.W.FX.54.35

E-NR: 333 251 010

EAN: 7613175363486

Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - crema

 920-3401.1.F.35
333 836 010


1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - crema

 915-3400.1.FMI.35
377 240 010

Scheda dati: 3401.1.W.FX.54.35



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Comando interruttore Wiser 1 canale WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
tempera...

926-3401.1.W.B.F.35

333 786 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010