

## EDIZIOdue colore

### Wiser Druckschalter 1-Kanal WLAN Gen.B



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3401.1.W.FX.54.60

**E-NR:** 333 251 950

**EAN:** 7613175363516

Wiser Druckschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1 Taste - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 1

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Abdeckset Wiser Druckschalter 1-Kanal - 1 Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

920-3401.1.F.60  
333 836 950



Wiser 1/1-Taste - Ohne Symbol - schwarz

915-3400.1.FMI.60  
377 240 950



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal -  
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal  
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,  
Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatursensor...

926-3401.1.W.B.F.60

333 786 950