

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Druckschalter 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3401.1.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 251 100

EAN: 7613175466903

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Druckschalter
 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC
 - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
 Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für
 LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit
 konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen
 mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
 Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600
 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen -
 Beleuchtbar mit integrierter LED - 1 Taste -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A -
 weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungs punkte 1

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

Datenblatt: 3401.1.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3401.1.Q.A.61
 Druckschalter 1-Kanal - 1 Taste - Ohne 388 144 100
 Abdeckrahmen - weiss

Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss 915-3400.4.QMI.61
 377 380 100

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal - 3401.B.BAE
 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - 331 246 790
 Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal 926-3401.1.W.B.Q.61
 WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 786 100
 Licht und Storen, Wetterstation,
 Raumtemperatursensor...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)