

EDIZIOdue colore

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.F.65

E-NR: 333 266 030

EAN: 7613175411613

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt,
 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA /
 NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /
 / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
 elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
 Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F -
 hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit
 Symbol Szene 1 - hellgrau

 915-3400.2.HS1.FMI.65
 377 280 030


 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit
 Symbol Ventilator - hellgrau

 915-3400.2.HVE.FMI.65
 377 290 030



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



Abdeckset Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 920-3401.2.S1.F.65
2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 333 846 030



Wisser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit 915-3400.2.HLI.FMI.65
Symbol Licht - hellgrau 377 270 030



Wisser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne 915-3400.2.H.FMI.65
Symbol - hellgrau 377 260 030



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE

3401.B.BSE
333 276 780



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal
Szene - Funktionsfähig mit Wisser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - F - h...

926-3401.2.S1.A.F.65
333 586 030